

LISTA DE CABOS E TERMINAIS
Cliente: COARCO Documento: 34063282
Tensão alimentação: 380 V / 50 Hz
Usina de Asfalto RD 110 c/ Filtro 288 Mangas

FUNÇÃO	POT. (CV)	CODIGO CIFALI	SEÇÃO (mm ²)	COMP. (m)	CIRCUITO
SILO 1	3	40053061	3 x 2,5 Blind.	23	1
SILO 2	3	40053061	3 x 2,5 Blind.	26	2
VIBRADOR SILO 2	0,5	40009587	3 x 2,5	29	2 A
FIM CURSO VIBRADOR	--	40009585	3 x 1,0	29	2 B
SILO 3	3	40053061	3 x 2,5 Blind.	25	3
VIBRADOR SILO 3	0,5	40009587	3 x 2,5	29	3 A
FIM CURSO VIBRADOR	--	40009585	3 x 1,0	29	3 B
CORREIA EXTR./TRANSP.	5,5	40009587	3 x 2,5	26	4
SINAL TRANSD. BALANÇA 1		40022039	4 x 0,14	25	5
ALIMENTAÇÃO TRANSD. 1		40009583	2 x 1,0	25	5 A
SINAL TRANSD. BALANÇA 2		40022039	4 x 0,14	27	6
ALIMENTAÇÃO TRANSD. 2		40009583	2 x 1,0	27	6 A
SINAL TRANSD. BALANÇA 3		40022039	4 x 0,14	25	7
ALIMENTAÇÃO TRANSD. 3		40009583	2 x 1,0	25	7 A
SECADOR (painel/caixa)	30	40009591	3 x 16,0	32	8
SECADOR (caixa/motor)	4x7,5	40009587	3 x 2,5	14	8 A
QUEIMADOR CF4	40	40009592	3 x 25,0	27	9
SERVO MOTOR		40009585	3 x 1,0	25	10
POTENCIOMETRO SERVO MOTOR		40009585	3 x 1,0	25	10 A
SOLENOIDE AR		40009583	2 x 1,0	25	11
SOLENOIDE GÁS		40009583	2 x 1,0	25	12
BOMBA COMB	1	40009587	3 x 2,5	26	13
BOMBA ASFALTO	5,5	40053061	3 x 2,5 Blind.	36	14
CABO PT 100 ASFALTO		40009585	3 x 1,0	3	15
SINAL TRANSD. PT100 ASFALTO		40009585	3 x 1,0	42	15 A
ALIMENT. TRANSD. PT100 ASF.		40009583	2 x 1,0	42	15 B
CABO PT100 CALHA		40009585	3 x 1,0	3	16
SINAL TRANSD. PT100 CALHA		40009585	3 x 1,0	40	16 A
ALIMENT. TRANSD. PT100 CALHA		40009583	2 x 1,0	40	16 B
ELEVADOR	20	40009590	3 x 10,0	40	17
SOLENOIDE SILO MOEGA		40009583	2 x 1,0	40	18
COMPRESSOR	10	40009588	3 x 4,0	32	19
PRESSOSTATO		40009583	2 x 1,0	32	19 A
EXAUSTOR	50	40009592	3 x 25,0	37	20
HELICOIDAL FM	5,5	40009587	3 x 2,5	37	21
COMPRESSOR FM	15	40009589	3 x 6,0	35	22
PRESSOSTATO		40009583	2 x 1,0	35	22 A
TERMORESISTENCIA 1		40009585	3 x 1,0	44	23
TERMORESISTENCIA 2		40009585	3 x 1,0	44	24
ALIMENTAÇÃO SEQUENCIADOR		40009583	2 x 1,0	40	25
VALVULAS DE PULSO		40009575	4 x 1,0	28	25 A
SOLEN. VÁLV. SEGUR.		40009583	2 x 1,0	39	26
CABO PT 100 TUBUL. AR		40009585	3 x 1,0	5	27
SINAL TRANSD. PT100 TUBUL. AR		40009585	3 x 1,0	41	27 A
ALIMENT. TRANSD. TUBUL. AR		40009583	2 x 1,0	41	27 B
CALDEIRA (OPCIONAL)	10	40009594	4 x 4,0	65	28
ALIMENT. TERMOSTATO RETIFIC.	--	40009583	2 x 1,0	33	29
SOLENOIDE RETIFICADOR	--	40009583	2 x 1,0	5	29 A
TERMOSTATO RETIFICADOR	--	40009583	2 x 1,0	5	29 B
ALIMENT. TERMOST. RETIFIC. ASF.	--	40009583	2 x 1,0	40	30
SOLENOIDE RETIFICADOR ASF.	--	40009583	2 x 1,0	5	30 A
TERMOSTATO RETIFICADOR ASF.	--	40009583	2 x 1,0	5	30 B
CAMPAINHA DE CAMINHAO		40009583	2 x 1,0	40	31
BOMBA CARGA	7,5	40009587	3 x 2,5	65	32
BOMBA CIRCULAÇÃO TANQUES	5,5	40009587	3 x 2,5	65	33
DOSADOR DE FILLER	5,5	40053061	3 x 2,5 Blind.	58	34
DOSADOR DE FIBRAS	3	40053061	3 x 2,5 Blind.	58	35

TERMINAIS

DESCRIÇÃO	CODIGO CIFALI	QUANTIDADE
TIPO ANEL 2,5-6,0 mm ²	22011077	60
TUBULAR 10 mm ²	22011074	06
TUBULAR 16 mm ²	22035653	06
TUBULAR 25 mm ²	22011078	12
TUBULAR 70 mm ²	22011079	--

ABRAÇADEIRAS DE NYLON

TIPO	CODIGO	QUANTIDADE
TR 30 R	24001110	50
TR 80 M	24009990	200
TR 120 R	24022219	20
TR 250 R	24009991	10

CONECTOR DA CÉLULA DE CARGA

CONECTOR	CÓDIGO	QTD.
SV Macho 5 Vias	22022170	03
AMP 4 VIAS		12
AMP 9 VIAS		06
SV Macho 60 graus	22041288	03

OBSERVAÇÕES:

- 1- OS ITENS EM DESTAQUE NÃO ENTRAM NA SOMA DE POTÊNCIAS.

DATA: 03/04/2003